

Gigaset A580

Pohodlný a cenově dostupný telefon pro dlouhé hovory a textové zprávy

- Rozhraní: a/b (analog)
- Implementace: HA/PBX
- Standardy: DECT, GAP, (CAT-IQ)
- Konfigurace: připojení 1 externí linky
- Systém: bezšňurový telefon až se 4 sluchátky



Hlavní funkce

Všeobecné

- Plug & Play (jednotku lze používat bez speciální instalace; rozbalte telefon, připojte jej a telefonujte)
- Interní antény
- Funkce data a času chráněna proti výpadku elektřiny

Menu

- Pohodlné menu pro jednoduché používání
- Jednoduché ovládání pomocí textového menu a funkčních kláves
- Průvodce pro uživatele v 21 jazycích (částečně k dispozici)

Displej sluchátka

- Podsvícený černobílý displej (1,42", 96x64 dot grafika, 3 řádky + 1 řádek pro funkční klávesy)
- Podsvícení displeje: jantarově
- Zobrazení data a času v nečinnosti/pohotovostním režimu
- Synchronizace hodin použitím informace CLIP (funkce závisí na zemi) ^{1), 2)}
- Indikace stavu nabití baterie a síly signálu
- Zobrazení doby trvání hovoru v režimu volání

Klávesnice sluchátka (výběr)

- 12 numerických kláves plus 9 funkčních kláves
- Podsvícená klávesnice včetně navigační oblasti
- Podsvícení klávesnice: jantarově
- Podsvícená klávesa handsfree (červeně) a dedikovaná podsvícená klávesa pro zprávy (červeně)
- Zapnutí/vypnutí zámku klávesnice dlouhým stisknutím klávesy #
- Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu dlouhým stisknutím klávesy *
- Klávesa Flash (R), dlouhé stisknutí pro pauzu (P)
- Klávesa pro interkom (lze použít jako specifickou klávesu pro operátora pevné sítě)

Akustika

- Výstup vyzváněcího tónu reproduktorem sluchátka
- 3 hlasitosti sluchátka, 5 nastavení hlasitosti tónu plus vypnutí (dlouhým stisknutím *) plus crescendo
- Upozorňovací tón (pro potvrzení kláves + nízký stav nabití baterie)
- Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu (ztlumení klávesou *)
- Ztlumení (funkční klávesou)
- Kompatibilní s naslouchadly
- Mluvení do sluchátka s upravitelnou hlasitostí (3 kroky)
- Handsfree (nejvyšší kvalita) hovory aktivované podsvícenou klávesou handsfree a s nastavitelnou hlasitostí (5 kroků)
- Sluchátko připraveno na HSDP (High Definition Sound Performance; tj. Wideband Voice společně s IP základnami Gigaset)

Vytáčení

- Příprava vytáčení (zadávání telefonního čísla před spojením) s možností opravy
- Opětovné vytáčení 10 posledních čísel
- Uživatelsky programovatelné zkratky pro rychlé vytáčení pomocí kláves 2-9
- Vytáčení: DTMF, pulsní, Flash (programovatelné)
- Časově programovatelné zpětné volání
- Podpora místních předvoleb
- Automatické vytáčení předvolby nebo síťového operátora
- Netlock (Rakousko) ¹⁾²⁾

Příjem hovorů

- Zobrazení funkcí CLIP a CNIP ^{1), 2)}
- Volitelné vyzvánění s
 - 5 polyfonními (16 hlasů, pouze sluchátko)
 - 10 standardními melodiemi
 - nastavitelnou hlasitostí
- Výstup vyzvánění
 - ve sluchátku reproduktorem pro handsfree
 - v TZ základnou
- Individuální vyzváněcí melodie pro interní hovory

Adresář

- Adresář až na 150 jmen a čísel
- Indikace jména u: příchozího volání, odchozího volání, zmeškaného volání, seznamu pro opětovné vytáčení

Zmeškané hovory

- Displej zobrazující zmeškané hovory
- Pohodlný přístup k seznamu zmeškaných volání pomocí dedikované podsvícené klávesy pro zprávy
- Seznam zobrazující až 20 zmeškaných hovorů s funkcí CLIP / CNIP (vyžaduje základnu) a časovým údajem ^{1), 2)}
- Podpora vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů

Funkce SMS ^{1), 2)}

- Přenos SMS (závisí na operátorovi) o délce až 160 znaků
- Archiv až 13 krátkých SMS
- Jednoduché nastavení SMS včetně registrace
- SMS protokol 1

Další funkce

- Budík s
 - volitelnou melodií zvonění
 - funkcí opětovného buzení
- Kompatibilní s repeaterem

Funkce s více než jedním sluchátkem (interkom)

- Interní hovory mezi sluchátky zdarma
- 2 hovory zároveň (1 externí, 1 interní)
- Selektivní a kolektivní volání interních sluchátek
- Trojstranná konference (1 ext., 2 int. účastníci) přes interní zpětné volání nebo vstup do hovoru
- Přenos externích hovorů na jiné sluchátko s předchozí konzultací nebo zpětným voláním
- Kolektivní volání u příchozích externích hovorů
- Přenos adresáře mezi sluchátky

Funkce operátora pevné sítě

- Podpora funkcí Netprovider použitím kláves R, * a #
- Specifická klávesa pro operátora pevné sítě
- Kontextuální menu pro funkce operátora sítě (konference atd.)

ECO DECT

- V porovnání s tradičním napájením až o 60 % nižší spotřeba elektřiny díky střídavému napájení
- Vypnutí radiového signálu základny → automatické při registraci 1 sluchátka
- Snížení radiového signálu základny → ruční snížení radiového signálu základny o 80 %, je-li registrováno více než 1 sluchátko (snižuje dosah zhruba na polovinu)
- Sluchátko snižuje vysílací výkon automaticky v závislosti na vzdálenosti od základny

Technická data

Sluchátko

- Pohotovostní doba: až 250 hodin
- Doba hovoru: až 17 hodin
- Baterie: 2 x AAA (NiHM)
- Doba nabíjení: 7 h
- Dosah uvnitř budov: až 50 metrů
- Dosah vně budov: až 300 metrů
- Rozměry (V x Š x D v mm) a hmotnost:
Sluchátko: 148 x 49 x 29 / 105 g

Základna

- Napájení: 230 V energeticky úsporné střídavé napájení
- Nabíječka v základně
- Připevnitelná na stěnu
- Klávesa pro paging na přední straně základny
- Reproduktor pro výstup zvonění
- Připojení 1 externí linky
- Připojení až 4 sluchátek
- Rozměry (V x Š x D v mm) a hmotnost:
Základna: 54 x 104 x 128 / 106 g

Balení obsahuje

- 1 sluchátko
- 1 základnu
- 2 AAA (NiHM)
- 1 napájecí jednotku
- 1 telefonní šňůru
- 1 uživatelský manuál

Barva: černá

¹⁾ závisí na zemi / zákazníkovi

²⁾ závisí na operátorovi