

# Gigaset

## Gigaset AS180

**Základní telefon pro jednoduché volání s vynikající kvalitou zvuku**

- Rozhraní: a/b (analogové)
- Implementace: HA/PBX
- Standardy: DECT, GAP
- Konfigurace: připojení 1 externí linky bezšňůrový telefon až se 4 sluchátky



### Hlavní funkce

#### Všeobecné

- Plug & Play (jednotku lze použít bez zvláštní instalace; rozbalte telefon, připojte jej a volejte)
- interní antény
- funkce data a času chráněna před výpadkem proudu

#### Menu

- jednoduché ovládání pomocí textového menu a funkčních kláves
- navádění uživatele až ve 28 jazycích (částečně dostupné)

#### Displej sluchátka

- podsvícený čb displej, 1,42": 1 řádek na 14 znaků + 1 řádek pro piktogramy + 1 řádek pro funkční klávesy
- podsvícení displeje: jantarové
- zobrazení data a času v pohotovostním režimu
- synchronizace hodin pomocí informace CLIP (závisí na zemi)<sup>1), 2)</sup>
- zobrazení stavu nabití baterie (3 úrovně)

#### Klávesnice sluchátka (výběr)

- 12 číselných kláves plus 9 funkčních kláves
- zapnutí/vypnutí zámku klávesnice dlouhým stisknutím klávesy #
- zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu klávesou \*
- dedikovaná klávesa pro zprávy
- klávesa Flash (R) – dlouze stisknout pro pauzu (P)
- klávesa Mute (lze použít jako klávesu FNO)
- klávesa adresáře

#### Akustika

- výstup vyzváněcího tónu reproduktorem
- 3 úrovně hlasitosti sluchátka, 5 úrovní hlasitosti tónu plus vypnutí (dlouhým stisknutím \*) plus crescendo
- výstražný tón (potvrzení kláves + slabá baterie)
- zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu
- mluvení na sluchátku s nastavitelnou hlasitostí (3 kroky)

#### Vytáčení

- příprava vytáčení (vkládání telefonních čísel před vytočením) s možností opravy
- opětovné vytáčení posledních 10 volaných čísel
- uživatelsky programovatelné klávesy rychlé volby – klávesy 0, 2–9
- vytáčení: DTMF, pulsní, Flash (programovatelné)
- podpora místních předvoleb
- funkce Netlock<sup>2)</sup>

#### Přijímání hovorů

- zobrazení funkce CLIP a CNIP<sup>1), 2)</sup>
- volitelné vyzvánění s
  - 10 standardními melodiemi
  - nastavitelnou hlasitostí
- výstup vyzvánění
  - reproduktorem
- individuální vyzváněcí melodie pro interní hovory

#### Adresář

- adresář až na 40 jmen a čísel
- zobrazení jména u příchozího hovoru, odchozího hovoru, na seznamu zmeškaných hovorů a seznamu opětovného vytáčení

#### Zmeškané hovory

- displej zobrazující zmeškané hovory
- pohodlný přístup k seznamu zmeškaných hovorů pomocí dedikované klávesy pro zprávy
- seznam zobrazující až 25 zmeškaných hovorů uložených s informací CLIP / CNIP (vyžaduje základnu) a časem<sup>1), 2)</sup>
- podpora vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů

#### Další funkce

- budík pomocí menu

#### ECO DECT

- až o 60 % nižší spotřeba elektřiny v porovnání s tradičním napájením díky střídavému napájení
- vypnutí radiového signálu základny → automatické při přihlášení 1 sluchátka
- snížení radiového signálu základny → režim Eco: snížení radiového signálu základny o 80 % v pohotovostním režimu a režimu hovoru

# Gigaset

- režim Eco+: snížení radiového signálu základny o 100 % v pohotovostním režimu
- sluchátko snižuje vysílací výkon automaticky v závislosti na vzdálenosti od základny

## **Funkce s více než jedním sluchátkem (interkom)**

- bezplatné interní hovory mezi sluchátky
- 2 hovory současně (1 externí a 1 interní)
- volitelné a skupinové volání interních sluchátek
- třístranná konference (1 ext., 2 int. účastníci) přes interní zpětné volání nebo vstoupení do hovoru
- přesměrování externích hovorů na jiné sluchátko s předchozí konzultací nebo zpětným voláním
- volitelné a skupinové volání u příchozích externích hovorů
- přenos adresáře mezi sluchátky

## **Funkce telefonního záznamníku (pouze u verze s TZ)**

- zabudovaný telefonní záznamník
- pohodlné používání přes klávesy na základně (podsvícené klávesy Play a On-Off)
- digitální nahrávání hlasových zpráv po dobu až 12 minut<sup>1)</sup>
- uživatelem definované a předem definované oznámení
- zobrazování nových zpráv na sluchátku a základně
- příposlech na základně
- přehrávání zpráv ze sluchátka
- dálkové ovládání telefonního záznamníku
- přijmutí hovoru
- ohlášení data a času u každé zprávy hlasovým pokynem<sup>1)</sup>
- nahrávky mají neomezenou ochranu před výpadkem proudu

## **Funkce Fixed Net Operator**

- podpora funkcí Netprovider prostřednictvím kláves R, \* a #

## **Technická data**

### Sluchátko

- pohotovostní doba: až 210 hodin
- doba hovoru: až 25 hodin
- baterie: 2 x AAA (NiMH), 550 mAh
- doba nabíjení: 8 h v základně, 6 h v nabíječce
- dosah uvnitř budov: až 50 metrů
- dosah na volném prostranství: až 300 metrů
- rozměry (V x Š x H v mm) a hmotnost: sluchátko: 148 x 49 x 29 / 119 g

### Základna

- napájení: 230 V střídavé
- nabíječka v základně
- lze umístit na stěnu
- klávesa pro paging na přední straně základny
- připojení 1 externí linky
- připojení až 4 sluchátek
- rozměry (V x Š x H v mm) a hmotnost: základna: 54 x 104 x 128 / 108 g

### Externí nabíječka (pouze pro Duo/Triple)

- lze umístit na stěnu
- rozměry (V x Š x H v mm) a hmotnost: nabíječka: 38 x 83 x 80 / 48 g

### Obsah balení

- 1 sluchátko
- 1 základna
- 2 baterie AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 napájecí jednotka
- 1 telefonní šňůra
- 1 uživatelská příručka

### **Barva: černá SF514**

### **Další balíčky**

- System Duo
- System Triple
- System Quattro
- MT-Bundle
- AM System
- AM System Duo
- AM System Triple
- AM System Quattro

### **Uvedení na trh**

- uvedení na trh v září 2008 (Německo)

1) závisí na zemi / zákazníkovi

2) závisí na operátorovi